

TELEPÍTÉS

Töltős tartó adó-vevő rádióhoz



Általános leírás: - Megáll mínusz delta V-nél-
Időzítő a max. töltési időhöz- Hőmérséklet
szabályozás NTC-ellenállással- A kijelző
színe megváltozik, ha az elem maximumra
van töltve. Specifikációk: Bemeneti
feszültség: 10-30 V Max. töltési idő: 160 perc
Gyorstöltés: 730 mA +/-5% Szivárgó töltés:
6% a maximum töltési energiának
Újraindítás: Lehetséges. Csak a cellák
pontos számával. Elemfeszültség: 7, 2 V .
Cellák száma: 6 Soros dióda az elemben:
Igen Quiescent áram: 50 mA at Trickle charge

Az alábbiakkal kompatibilis

Motorola GP 1200 Motorola GP 900 Motorola HT 1000
Motorola HT 6000 Motorola JT 1000 Motorola MT 2000
Motorola MTS 2000 Motorola MTX 8000 Motorola MTX 9000